

Байпас RMB

Общие сведения



Внешний байпас предназначен для организации ручного, без разрывного переключения питания нагрузки с ИБП на входную сеть для проведения настройки, сервисного обслуживания или замены источника бесперебойного питания.

Механический байпас работает в двух режимах: нормальном и в режиме Bypass. Вращающийся переключатель используется для переключения между этими режимами.

Характеристики

Модель	RMB-3K	RMB-10K
Цвет	Чёрный	
Форм-фактор	Стоечный (Rack)	
Число фаз	1 в 1	
Напряжение, В	220	
МАХ нагрузка, Вт	3000	10000
МАХ ток, А	16	64
Переключение режимов работы	Двухпозиционный переключатель	
Количество и тип выходных разъёмов	4 x Schuko CEE7/4	Клеммная колодка 6 x IEC-320-C13 + Клеммная колодка
Тип подключения входных разъёмов	IEC-320-C20	Клеммная колодка
Тип подключения к выходу ИБП	IEC-320-C20	Клеммная колодка
Тип подключения ко входу ИБП	IEC-320-C19	Клеммная колодка
Заземление	Да	
Класс защиты	IP20	
Размер (Ш x Г x В), мм	442(482) x 61.3 x 60 (1U)	440(488) x 87.8(132.6) x 87 (2U)

* Все права защищены.

** Информация, содержащаяся в документе, носит ознакомительный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.